



Specyfikacja Philips LED  
Bezpieczeństwo Coreline BWC110  
Czarny 9W 900lm - 830 Ciepła Biel |  
242x110mm - IP54 - Czujnik Światła



[Zobacz produkt](#)

## Product Details

|      |          |
|------|----------|
| EOC8 | 85192999 |
|------|----------|

## Ogólne

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Numer artykułu   | 206957                        |
| EAN              | 8718291851929                 |
| Kod Producenta   | 85192999                      |
| Producent        | Philips                       |
| Nazwa producenta | BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH |
| Gwarancja        | 5 lat                         |
| Żywotność (h)    | 50000                         |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)             | 9W                                 |
| Zawiera żarówkę     | Tak                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Jasny Kolor                 | Biały                           |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 900lm                           |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100                             |
| Regulowana                  | Nie                             |
| Klosz                       | Opal                            |
| Power factor                | >0.95                           |
| Rodzaj produktu             | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                    |
| Połączenie oprawy      | SI [Złącze na wkręt blokowe] |
| Zastosowanie           | Na zewnątrz                  |
| Stopień ochrony IP     | IP54                         |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźwuli              |
| Operating Temperature  | -40 to +50                   |
| Kolor Oprawy           | Czarny                       |
| Obudowa                | ASA (tworzywo sztuczne)      |
| Kolor bańki            | Czarny                       |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                          |
| Seria                  | BWC110                       |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 242 |
| Szerokość (mm) | 110 |
| Wysokość (mm)  | 136 |

## Sensor Information

Typ sensora

Czujnik światła

Tlf: 89 88 09 71  
info@@budgetlight.pl  
www.budgetlight.pl

Polska:  
Siedziba:  
NIK: 17260313  
VAT: NL821186462B01

Holandia:  
Izba Handlowa:  
Numer NIP: PL5263132517